



<p>3</p> <p>Aucun affichage (N°1, 2)</p> <p>Ne fonctionne pas, aucun allumage (N°4)</p>	<p>FFR1302284</p> <p>13/16/159</p> <p>N°1</p> <p>Indice /10</p> <p>Rexel Pierry</p> <p>FFR1208857</p> <p>13/10/601</p> <p>N°2 - Cle Chambery</p> <p>N°4 - Rexel Saint Laurent du Var</p> <p>Indice /10</p>	<p>Constat :</p> <p>L'alimentation continue de la partie afficheur est instable, le produit ne démarre pas. La diode D12 est en court-circuit sur la partie afficheur.</p> <p>Ce type de défaut est caractéristique d'un assemblage incorrect de la partie affichage sur la partie puissance sous tension lors de l'installation.</p> <p>Si l'afficheur est mal positionné sur la partie puissance on peut créer en court-circuit entre 2 broches du connecteur de liaison entre puissance et afficheur.</p> <p>Si la partie puissance est alimentée, ceci entraîne la destruction de la diode D12.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="718 1142 957 1366">  <p>Montage correct en engageant les clips du haut du thermostat</p> </div> <div data-bbox="718 1680 957 1926">  <p>Montage incorrect par appui sans engagé les clips = Court-circuit Si sous tension = Produit détruit</p> </div> </div> <p>Extrait de la notice :</p> <p>INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ</p> <p>⚠ Avant de commencer à travailler, déconnecter la source de tension !</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toutes les installations électriques relatives au thermostat ne peuvent s'effectuer que si l'appareil est hors tension. L'appareil doit être raccordé et mis en service par du personnel qualifié uniquement. Respecter les normes de sécurité en vigueur. - Les thermostats sont protégés ni contre les échaboussures ni contre les projections d'eau. C'est pourquoi il faut les installer dans un endroit sec. - N'intervenir en aucun cas les connexions des sondes et les connexions 230V! <p>L'inversion de cas connexions peut entraîner un risque d'électrocution ou la destruction de l'appareil et des capteurs connectés ou autres appareils.</p>
---	--	---